



Push Dimmer für Hutschiene 230V LED Dimmer bis 100W oder Glühlampen bis 400W mit Sonderfunktionen



75,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Eltako

Bestell-Nr.: 99-300-00800



LED Push Dimmer Hutschiene bis 100W 230V Phasenabschnitt

Phasenabschnitt Dimmer Digital einstellbarer Multifunktions Universal-Dimmer mit LCD Display und automatischer Erkennung von Leuchtmitteln

- Technologie Power MOSFET
- Multifunktions-Dimmschalter bzw. Dimmer über externe Taster
- **Phasenabschnitts Dimmer für LED-Lampen bis 100W Leistung**
- **Besonderheit Eingänge für mehrere Funktionstasten (siehe auch weitere Bilder !)**
- **A = Tastereingang = Ein Taster kann alles = Push-Dimmer und Ein-Aus**
- **B = Ansteuerung mit 2-Tastern = Also zwei Richtungstaster Auf-Ab (RTD-Funktion)**
- **C = Kinderzimmerschaltung + Schlummerschaltung durch Doppelimpuls 2-60min ist Autom. Aus**
- **C = Zusätzlicher Eingang für Zentrales Ein-Aus (Ideal zur Ansteuerung mehrerer Bereiche gleichzeitig)**
- Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt
- Mindesthelligkeit, Maximalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar !
- Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN
- 1 Teilungseinheit = 18mm breit 58mm tief
- Universal-Dimmschalter für R-, L- und C-Lasten bis 400W abhängig von den Lüftungsverhältnissen,
- dimmbare Energiesparlampen ESL bis 100W und dimmbare 230V-LED-Lampen bis 100W
- Automatische Erkennung der Lastart R+L oder R+C, ESL und LED manuell wählbar

Information zur täglichen Bedienung

- Die Bedienung des Dimmers erfolgt über handelsübliche **optionale Taster** aller Art und Hersteller (Jung/Busch/Gira/Merten...)
- Beispiel hierfür wenn Sie den Taster gedrückt halten:
- 1) Permanente Ansteuerung (Taster dauernd drücken) verändert die Helligkeit bis zu dem maximalen Wert
- 2) Eine Unterbrechung der Ansteuerung ändert die Dimmrichtung
- 3) Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert
- 4) Kurz gedrückt Ein Nochmals Aus

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230Vac
- Belastbarkeiten:
- 0 bis 400W für Glühbirnen
- 0 bis 100W für Energiesparleuchten
- **0 bis 100W für LED Lampen**
- **3 Dimmkurven stehen zur Auswahl**
- Grundvoraussetzung das Leuchtmittel dimmbar ist !
- Steuerungsart: über handelsübliche Taster
- Nebensteileneingang Nein
- Lichtwertspeicher Ja
- Verwendbar mit Taste Ja
- Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein
- Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
- Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
- Verwendbar mit Funktaste Nein
- Verwendbar mit IR-Taste Nein
- zusätzlich Steuereingänge 8..230V für Zentral ein und Zentral aus
- zusätzlich Steuereingänge 8..230V für 2 Taster-Bedienung (heller-dunkler)
- Anschluss mittels Schraubklemmen
- Abmessungen: B: 18mm H: 58mm T: 66mm
- Gewicht: 680gr

Nebeninfo: Taster können alle Arten verwendet werden egal ob Aufputz oder Unterputz-Taster. Es gibt auch hierzu passende **Hutschientaster für den Einbau in Schaltschränken z.B. Artikel Nr.: 95-839-09000 oder 95-839-09010**

(siehe unten im Zubehör Register)