



Funkmikrofon TOA WM5225-C07 64Kanäle 794-830Mhz Handmikro ohne Empfänger



219,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 80-700-01400



Funkkanal	Frequenz (MHz)
1	794,000
2	794,100
3	794,200
4	794,300
5	794,400
6	794,500
7	794,600
8	794,700
9	794,800
10	794,900
11	795,000
12	795,100
13	795,200
14	795,300
15	795,400
16	795,500
17	795,600
18	795,700
19	795,800
20	795,900
21	796,000
22	796,100
23	796,200
24	796,300
25	796,400
26	796,500
27	796,600
28	796,700
29	796,800
30	796,900
31	797,000
32	797,100
33	797,200
34	797,300
35	797,400
36	797,500
37	797,600
38	797,700
39	797,800
40	797,900
41	798,000
42	798,100
43	798,200
44	798,300
45	798,400
46	798,500
47	798,600
48	798,700
49	798,800
50	798,900
51	799,000
52	799,100
53	799,200
54	799,300
55	799,400
56	799,500
57	799,600
58	799,700
59	799,800
60	799,900
61	800,000
62	800,100
63	800,200
64	800,300

Funkmikrofon TOA WM5225 ersetzt WM5220 Modell: WM5225-C07 = 823-831Mhz + Lieferumfang: Funkmikrofon, Mikrohalter (Clip), Tasche, Anleitung ++ Achtung es sind verschiedene Funkfrequenzen erhältlich die mit der Endbezeichnung definiert sind !) ++

Das TOA WM5225 ersetzt das WM5220. Ein Funkmikrofon ist für Sprachanwendungen konzipiert. Die Mikrofonkapsel ist für eine hohe Sprachverständlichkeit ausgelegt und kann durch seine hohe Empfindlichkeit auch aus mittlerer Entfernung (0,5 m) besprochen werden. Das Funkmikrofon hat 64 verschiedene Sendekanäle und einen sehr hohen Dynamikbereich durch das Kompendersystem. Der Bügel am Einschalter verhindert das Wegrollen des abgelegten Mikrofons.

Technische Daten:

- Mikrofonelement Elektret Kondensator, Unidirectional
- **Funkfrequenz C07= 794-830MHz UHF (Anmelde- und Gebührenfrei in der BRD)**
- Kanäle wahlweise 64 Kanäle durch Drehschalter neben dem Batteriefach
- Wahlschalter für 16 Funkkanäle und 4 Bänke
- Frequenztabelle siehe Tabelle
- RF Leistung Werkseinstellung 10mW / max < 50 mW
- Oszillator PLL stabilisiert
- Maximaler Eingangspegel 126 dB SPL
- Audio Übertragungsbereich 100 - 15.000 Hz
- Dynamikumfang > 95 dB (z.B. mit WT-5800)
- Ausführung Kunststoff, gummiert
- LED Statusanzeige Rot-Grüne Leds für Batterie und Signal
- Abmessungen Länge: 233 mm Durchmesser 45mm (Mitte Griff = 29mm)
- Batterie = 1x AA = Mignon Alkaline 1,5V (nicht anbei)
- oder Akku da Kontakte am Boden dann wird noch eine optionale Ladeschale (BC5000) benötigt
- Batterie-Laufzeit bis zu 13 Stunden
- Abmessungen Länge: 233 mm Durchmesser 45mm (Mitte Griff = 29mm)

Lieferumfang: Funkmikrofon, Mikrohalter (Clip), Tasche, Anleitung

passender Einbauempfänger falls nachzurüsten = WTU-4800-C07 = Bst Nr.: 84-755-01330 (siehe Zubehör-Register unten)

Kompatibel zu WM-S200, WM-S300, WM-3210, WM-3220, WM-3310, WM-3310H, WM-4200, WM-4210, WM-4220, WM-4300, WM-4310, WM-4310A, WM-4310H, WM-5220, WM-5225, WM-5265, WM-5270, WM-5320, WM-5325, WM-5320A, WM-5320H

Zusatzinformation : Dieses Funkmikrofon ist wie folgt erhältlich je nach benötigter Sendefrequenz bzw. eingesetzten Funkempfänger in ihrem Gerät :

- Art-Nr 80-700-01400 = WM-5225 C07 = Elektret-Handmikrofon für Sprache, 4 x 16 Sendefrequenzen 794 - 830 MHz
- Art-Nr 80-700-01410 = WM-5225 D01 = Elektret-Handmikrofon für Sprache, 4 x 16 Sendefrequenzen 837 - 865 MHz
- Art-Nr 80-700-01402 = WM-5225 G01 = Elektret-Handmikrofon für Sprache, 4 x 16 Sendefrequenzen 606 - 636 MHz
- Art-Nr 80-700-01403 = WM-5225 H01 = Elektret-Handmikrofon für Sprache, 4 x 16 Sendefrequenzen 576 - 606 MHz