



36V Netzteil 36V 8,9A 320W mit Klemmen einstellbar 32V 33V 34V 35V 36V 37V 38V 39V




69,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-00910



36V Netzteil 320Watt Ausgangsspannung über Poti regelbar (32,4...39,6V) Somit ist das Netzteil auf für folgende Spannungen geeignet 32V, 33V, 34V, 35V, 36V, 37V, 38V, 39V

36V Netzteil mit 320 Watt Leistung

Netzgerät mit umfangreichen Schutzfunktionen in geschlossene Ausführung. Universell verwendbar für aller Art von Verbrauchern

- Eingangsspannungsbereich: 88...264Vac (47...63Hz) oder 124-370Vdc Gleichspannung
- **Leistung: 320 Watt max.**
- **Ausgangsspannung: 36V DC stabilisiert max. 8,9A (0...8,9A)**
- Ausgangsspannung **über Poti regelbar (32,4...39,6V)** siehe Links neben Status Led
- **Somit ist das Netzteil auf für folgende Spannungen geeignet 32V, 33V, 34V, 35V, 36V, 37V, 38V, 39V**
- LED Status Anzeige
- Kurzschlußfest Überlastschutz
- Netzausfallüberbrückung 50ms.
- Setup- / Rise Time: 1500ms / 50ms
- Überspannungsschutz Ausgang: 41,4...48,6V
- **Hoher Wirkungsgrad: 89,5%**
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- Eingebauter Entstörfilter PFC
- Geringe **Restwelligkeit nur 220mV**
- 100% Burn-In Test unter Vollast
- Leistungsbegrenzung bei 105...135%
- Einsatz Temperatur Bereich: -30°...+70°C
- **Schraubanschlüsse**
 - Eingang: AC (L) / AC (N) / PE (FG)
 - Ausgang: 3x Plus (+) Klemme 4-6
 - Ausgang: 3x Minus (-) Klemme 7-9
- Metallgehäuse CASE Schlitzblechgehäuse
- **Integrierter Lüfter für Kühlung**
- **Abmessungen siehe auch weitere Bilder = Zeichnung**
- Abmessungen: L: 215mm H: 30mm B: 115mm
- M4 Befestigungslöcher für optionalen Hutschienclip
- M4 Gewinde Seitlich Anstand: 150mm
- M4 Gewinde Boden Anstand: 50mm oder 150mm
- Gewicht: 0,9kg

Passendes Zubehör wie Hutschienen-Clip z.B. Art.Nr.: 93-808-03230 oder 93-808-03250 siehe unter (Zubehör-Register) auch Befestigungs-Metallwinkel mit Nr 93-808-03220 erhältlich