



## 4uF Motorkondensator MKP 4uF 470V 30x58mm M8



**8,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Arcotronics  
Bestell-Nr.: 29-719-00590

4uF 470V Motorkondensator Betriebskondensator Einsatz auch bei 230VAC Kapazität 4µF ersetzt auch die alten Typen mit mit 3,8uF, 3,9uF, 4,1uF, 4,2uF, 4,3uF, 4,5uF

### 4uF Betriebskondensator Motorkondensator Anlaufkondensator für Motorbetrieb Motoranlauf

- Kapazität 4µF ersetzt auch die alten Typen mit 3,8uF, 3,9uF, 4,1uF, 4,2uF, 4,3uF, 4,5uF
- Max. Spannung 470VAC 50/60Hz Einsatz auch bei 230V AC
- Typischer Einsatz bei Elektromotoren aller Art, elektrische Werkzeuge, Maschinen, Haushaltgeräte etc.
- Elektrischer Anschluss über 6,3mm Steckschuhe
- Motorkondensator Motorbetrieb / Motoranlauf
- Hochwertige Ausführung Selbstheilend
- Betriebstemperatur -25 - +85°C
- Kapazität 4uF Spannungsfest bis 470Vac ( somit auch geeignet für 230V, 400V, 425V, 450V, 475V AC
- Lebensdauererwartung bei 420VAC = 30.000 Std. (Klasse A) und bei 470VAC = 10.000 Std. (Klasse B) Stunden
- Kontakte: mit 2 Flachsteckungen 6,3x0,8mm
- Abmessungen: DM 30mm Länge 56,5mm
- Montage Anschlussbolzen Befestigung:M8
- Befestigungsbolzen M8 mit Mutter und Zahnscheibe
- Weitere technische Daten:
- IMQ and UL810 approved (construction only)
- Safety Class S-0
- Maximum Altitude 2,000m
- Test Voltage Terminal to Can (VTC) 2,000 V for 2 seconds
- Capacitance Tolerance +/-5%
- Polypropylene with self-extinguishing features V2 (UL 94)
- Filling Resin Polyurethane
- Dielectric Polypropylene
- Plates Self-healing metal layer

Kondensatoren haben elektrisch gesehen 2 Pole also 2-Anschlüsse. Bei Kondensatoren mit 4x Flachsteckern sind jeweils 2 Flachstecker elektrisch verbunden. Die Polung spielt bei Betriebskondensatoren keine Rolle.