



SAT Multischalter 5 Eingänge auf 8 Ausgänge LNB Multiswitch



48,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Chess

Bestell-Nr.: 78-304-00235

SAT Multiswitch SAT Multischalter mit 4 Eingängen und 8 Fernseher bzw Receiver Ausgängen / SAT Multischalter für eine Satellitenposition und bis zu acht Teilnehmer (1....8) Übertragungsarten DVB-S, DVB-S2 (8K / 4K / 2K / HDTV / 3D) zusätzlicher terrestrischer Antenneneingang (DVB-T/DVB-T2 HD) kompatibel mit einem Quad- bzw. Quattro-LNB Lieferung inkl. 18V DC Netzteil Smart-Multimedia. Sie benötigen ein SAT-Quattro-LNB mit vier Ausgängen und der Beschriftung HIGH-H / HIGH-V / LOW-H / LOW-V

SAT Multischalter mit 4 Eingängen und 8 TV-SAT bzw. Receiver Ausgängen

- SAT Multischalter für eine Satellitenposition und bis zu acht Teilnehmer (1....8)
- Übertragungsarten DVB-S, DVB-S2 (8K / 4K / 2K / HDTV / 3D)
- zusätzlicher terrestrischer Antenneneingang (DVB-T/DVB-T2 HD)
- kompatibel mit einem Quad- bzw. Quattro-LNB
- Multischalter Smart ECO 5in8 für Quattro-LNB mit 230V 18V Netzteil
- Dieser SMART-Multi-Switch wird verwendet, um digitale Signale von einer Satellitenposition an bis zu 8 Teilnehmer zu verteilen.
- Die Signale können von einem Quattro LNB zugeführt werden.
- Alle Abonnenten können die gesamte Programmvvielfalt unabhängig voneinander nutzen.
- Dieser Multischalter wird mit einem externen 230VAC Netzteil geliefert.

Technische Daten

- **Eingänge F-Buchsen vergoldet insgesamt 6x davon**
 - 4x F-Buchse (75 Ohm) für das Quattro LNB (HH / HV / LH / LV)
 - 1x F-Buchse (75 Ohm) für Radio/TV (DVB-T / DVB-T2 HD)
 - 1x F-Buchse für den 18V DC Netzteil mit F-Anschluß
- **Ausgänge : 8x F-Buchsen (75-Ohm)**
 - für Fernseher mit integr. Receiver oder SAT-Receiver aller Art
- Bandbreite SAT : 950.....2150Mhz Eingang
- Bandbreite terr. : 47.....862Mhz Eingang
- Bandbreite Ausgang : 47.....2150Mhz an allen 8-F-Buchsen
- Dämpfung SAT: 4dB ± 2db
- Dämpfung terr.: 0dB ± 2db
- Entkopplung hor./vert.: > 22dB
- Entkopplung SAT/terr.: > 26dB
- max. Eingangspegel SAT: 102 dBµV
- max. Ausgangspegel SAT: max.95dBµV
- max. Eingangspegel terr.: 95 dBµV
- max. Ausgangspegel terr.: max.95dBµV
- LNB Versorgung: 13V DC (vertical 10-14,5V autom.)
- LNB Versorgung: 18V DC (horizontal 15,5-20V autom.)
- Unteres / Oberes Band : 0 / 22Khz
- Leistungsaufnahme LNB: (max.) 1000mA
- Leistungsaufnahme Ter.: (max.) 100mA
- Terr. Eingang 12V DC (max 100mA kurzschlußfest)
- Leistungsaufnahme: max. 36Watt
- DiSeQ Umschaltung Nein
- Betriebstemperatur: -10 bis +50°C
- Schutzklasse : II
- **Externes 230VAC Netzteil: 100 - 250V 50/60Hz auf Ausgang 18VDC max 2A anbei**
 - Spez. Netzteil mit F-Anschlußstecker anbei
 - Erdungsklemme am Multischalter Ja
 - 4 Befestigungsösen für Befestigung DM: 5,0mm
 - Abmessungen : B: 177mm / T: 53mm / B: 111mm mit F-Buchsen : 130mm

Sie benötigen ein SAT-Quattro-LNB mit vier Ausgängen und der Beschriftung HIGH-H / HIGH-V / LOW-H / LOW-V

- HIGH/H = HH = High-Band-Horizontal
- HIGH/V = HV = High-Band-Vertikal,
- LOW/H = LH = Low-Band-Horizontal
- LOW/V = LV = Low-Band-Vertikal
- Dies sind meist **Universal Quattro LNB also SAT-LNBs ohne Switch** zum Anschluss an diese Multischalter
- z.B. unsere Art Nr **78-304-00611**

Zusatzinfo / Zusatzinformationen :

- **DAB / DAB+** = digitalen Radio-Standard
- **Frequenzbereich für DAB / DAB+**
 - VHF Band III (174–230 MHz) wird in Deutschland für digitales Radio freigehalten
 - einigen Ländern Kanal-13 (230–240 MHz)
- **UKW Radio** genutzten Frequenzbereich 87,5–108 MHz
- **DVB-T ab 03-2017** für terrestrisches Fernsehen per Antenne
 - genutzten Frequenzbereich VHF Band III Frequenzband 177,5–226,5 MHz
 - UHF Band IV und V Frequenzband 474–786 MHz
- **DVB-T2 ab Mitte 2019** in der BRD liegt im Bereich von 470 MHz bis 690 MHz
 - Zunächst wird jedoch auch das 700-MHz-Band bis einschließlich K59 (778 MHz) verwendet
- **SAT LNB** Frequenzbereich von 950-2150 MHz
-

Was ist DVB-S

- **DVB-S** (Abkürzung für englisch „Digital Video Broadcasting – Satellite“; deutsch „Digitales Satellitenfernsehen“)
- und der Nachfolgestandard **DVB-S2** sind Bezeichnungen für die Ausstrahlung von **DVB**-Signalen per Satellit.
- Die Verbreitung erfolgt über den **Satelliten** ASTRA auf der Position 19,2 Grad Ost.

Passendes Zubehör siehe unten im Zubehör-Register