




Relais Bistabil 12V-24V ACDC Stromstoss 2-Schliesser bis 16A 250V



36,60 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ABB Stotz-Kontakt
Bestell-Nr.: 47-826-00167



12V-24V ACDC Stromstoßrelais mit 2x Schließerkontakt für die Hutschienen Montage . Stromstoßrelais für die Hutschienen Montage und 2x Schliesserkontakt je 16A. Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Stromstoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei verschiedenen Orten aus bedient werden soll. Bistabiler Stromstoßschalter geeignet für 12-24VDC oder 12V-24VAC

12-24V ACDC Stromstoßrelais mit 2x Schließerkontakt für die Hutschienen Montage

Stromstoßrelais für die Hutschienen Montage und 2x Schliesserkontakt je 16A. Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Stromstoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei oder mehr verschiedenen Orten aus bedient werden soll. Ideal auch für den Schaltschrankbau über 22mm Einbautaster zum Verbraucher Ein-Aus zu schalten.

Bistabiler Stromstoßschalter geeignet für 12-24VDC oder 12V-24VAC

- Elektronisch für die zentrale Steuerung von Verbrauchern aller Art (Ein-Aus)
- Funktion: Der Kontakt verharrt in einer Stellung wenn er z.B. durch einen Taster angesteuert wird, nächster Impuls z.B. durch Taster fällt er in die Ausgangsposition zurück usw.
- Typischer Einsatz: Beleuchtung, Schaltschrankbau etc.
- **Ansteuerung Spule: 12-24V DC/AC (Range 12-24V AC 50Hz or DC)**
- **Steuerspannungsversorgung kann mit AC oder DC erfolgen**
- Steuerleistungsbedarf 0,64Watt
- Anzugsströme max bei 24VAC = 0,434A
- **Kontakt = 2x Schließerkontakte (2x NO)**
- **Kontakt Belastbarkeit je Kontakt bis max. 16A/250VAC max. 3000W**
- Maximale Lampenlast:fluoreszierend (parallelkompensiert) 3000W
- fluoreszierend (parallelkompensiert) Incandescent, 3000V·A
- fluoreszierend (parallelkompensiert) Fluorescent, 2500V·A
- fluoreszierend (parallelkompensiert) FluDuoCir, 2500 A
- **Handbetätigung bzw. Schaltstellungsanzeige**
- Einschaltdauer 100% (Zeitfunktion Nein)
- Anschlussklemmen massiv von 1 x 1qmm bis 1 x 10qmm oder 2 x 2,5 mm2
- flexibel von 1 x 0,75qmm bis 1 x 6qmm (Cu) mit Aderendhülse oder Stiftkabelschuh
- Normen: IEC/EN 60669-1 / IEC/EN 60669-2-2
- Schraubkontakte
- A1 - A2 = Steuerkontakte Spule
- 1 - 2 = Schaltkontakt (Schliesser)
- 3 - 4 = Schaltkontakt (Schliesser)
- Abm.: B:18mm H:85mm T: 62mm (1TE