



DCAC Wechselrichter 12V auf 230V 1700W Dauer Peak 3000W mod.Sinus



222,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HQ Energy

Bestell-Nr.: 43-846-00220



Spannungswandler 12V auf 230V 1700/3000W

12V 220V Konverter mit 1700/3000W Leistung

Zum Betreiben von 230 Volt Geräten an 12Volt Bordnetzen wie PKW, Boote, Caravan (Camping) usw.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: **12-15Volt** von der Batterie
- Ausgangsspannung: 230V AC
- **Dauer-, Ausgangsleistung: 1700Watt** = 1,5KW Dauerleistung !
- **Kurzfristig sogar bis 3000Watt**
- Frequenz: 50Hz +-1%
- Wellenform: **modifizierte Sinuswelle** (Rechteckform)
- Anschlüsse: 230V Schuko-Steckdose mit Erdungsanschluß
- Effektivität: >85-90%
- Stromaufnahme: 0,5A bis max. 140A bei 12Volt DC
- Lüfter integriert
- Thermischer Überlastschutz 60°C +-5°C
- Low Battery-Alarm bei 10,5Volt
- Lastabwurf bei 10,0Volt
- Elektrischer Überlast-Schutz: Ja integriert
- Kurzschluss-Schutz: Ja integriert für Ausgang
- **Ausgang über 2 Steckdosen**
- Erdungsklemme am Gehäuse
- Hohe Betriebssicherheit
- **Fernsteuerbar: Ja Ein-Aus**
- Integrierte RJ-Buchse für optionale Kabelfernbedienung mit Taster und Status LED
- Kabelfernbedienung ist optional unter Art.Nr.: 43-846-00260 erhältlich
- Abmessungen: L:458mm B: 210mm H: 80mm
- Gewicht: 6KG

Verbraucher, die an Inverter mit modifizierten Sinus angeschlossen werden können sind z.B: Glühlampen, Sparlampen, Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Notebooks, Laptops, PCs, Desktop Computer, Spielkonsolen, Drucker, Matrix- und Tintenstrahldrucker, Elektrowerkzeuge, elektrische Handwerkszeuge (ohne elektronische Regelung), Home Entertainment, Stereoanlagen, TV, Fernseher, Home Cinema, Audioverstärker, Haushaltsgeräte, Mikrowellenöfen, Fön, Staubsauger, Toaster Kaffemaschinen, Heizung, Klimaanlage, Ladegeräte für Handys / Mobiltelefone, Digitalkameras usw. Einsatz bzw. Anwendung der Spannungswandler im LKW, Nutzfahrzeug, Lastwagen, Omnibus, Boote, Schiffe, Segelyachten Erneuerbare Energien, Solaranlagen, kleine Windkraftanlagen, Windräder, Camping, Wohnmobile, Wohnwagen, Wochenendhaus, Garten, Freizeit usw.

Je nach angeschlossenen Gerät wird eine entsprechende Watt Leistung benötigt (siehe Angabe auf Ihrem Gerät, z.B. Staubsauger, Bohrmaschine, ...). Watt Leistung können Sie auch ausrechnen: Ampere x Volt. Aber bitte beachten Sie den kurzfristigen Einschaltstrom, der bis zu 4-fachem des Dauerbetriebes liegen kann. Braucht Ihr Gerät z.B. 150 Watt für den Normalbetrieb, sollten Sie das Modell mit 600W Spitze nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Modell ab 150Watt Leistung nur über Batterieklemme zu betreiben ist. Der schwache Zigarettenanzünder reicht nicht mehr für diese Leistungen.