




Relais 24V DC 12-24V Spule 1x EIN Schliesser bis 10A 250Vac



6,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 47-826-04510



24V Relais 12-24V Spule 1xSchliesser 10A bis 250V Ersetzt bedingt RM5 Serie wie ELESTA SVR432 Schrack Tyco RY530012 RY531024 RYA30012 RYA30015 RYA30019 RYA30024 RYA32024 ersetzt auch RY53012 RYII012 RYA30019

12V 24V Relais Ersatzrelais für die Platine PCB

- **Spule-Einsatzbereich: 12...24V** (DC) 2350-Ohm
- Spule einsetzbar im Bereich (12V...15V...19V...24V...28...36...48V)
- Strombelastung bei 24V = 10mA / Strombelastung bei 12V = 5,1mA
- Rated coil Power 220-290mW
- Kontakt: 1x EIN = **1x Schliesserkontakt**

- Kontaktbelastbarkeit: **bis 10A 250V AC** 2500VA
- Dielectric Strength coil-contact circuit 5kV / 8 mm coil-contact
- Reinforced insulation (Protection Class II)
- Plastic materials according to IEC60335-1
- Temperatureinsatzbereich -40...+85°C
- Vibrationsfest bis 5G
- Abmessungen siehe auch weitere Bilder Zeichnung
- Aussenabmessungen B: 28,5mm T:10,1mm H:12,3mm
- RM: Quer: 7,62mm - Längsrichtung: 18,9...19,0mm / 5,04mm
- **Achtung bitte messen Sie ihr Pinlayout von dem zu ersetzenden Platinenrelais zuvor nach !**
- **und vergleichen Sie es mit unserer Zeichnung (Bild-2 das ist der Lieferzustand)**
- **Es gibt bedingt ! * noch alte Ausführungen von Schrackrelais mit RM3,2mm !**
- **aus der unten stehenden Ersatz Relaisliste von Schrack mit RM3,2mm statt RM5,04mm das wir liefern !**
- **ggf. nehmen sie einen 1,5mm Platinenbohrer und Bohren den einen Pin auf der Platine um - dann geht es auch !**

Ersatzrelais für die Reparatur von Steuerungen aller Art

- Zusatzinfo ersetzt unter anderem Relais div Hersteller mit Sonderabmessungen / Sonder Rastermaß 19mm (Spule zu Kontakt)
- Ersetzt bedingt ! * unter anderem
- ELESTA SVR432 ... in Buderus Heizungssteuerung RM3-M006 11250400402837
- sowie Buderus Modul 004, M004, 6 DIP Kesselkreisregelung, Ecomatic 3000 Regelung

- Schrack Tyco RY530012 (mit 630-Ohm)
- Schrack Tyco RY531012 (mit 630-Ohm)
- Schrack Tyco RY532012 (mit 630-Ohm)
- Schrack Tyco RY533012 (mit 630-Ohm)
- Schrack Tyco RY530024 (mit 2350-Ohm)
- Schrack Tyco RY531024 (mit 2350-Ohm)
- Schrack Tyco RY532024 (mit 2350-Ohm)
- Schrack Tyco RY533024 (mit 2350-Ohm)
- Schrack Tyco RY-II Serie mit 12V 15V 19V 24V u.v.w.m.
- Schrack Tyco RYA30012 (627-Ohm)
- Schrack Tyco RYA31012 (627-Ohm)
- Schrack Tyco RYA32012 (627-Ohm)
- Schrack Tyco RYA33012 (627-Ohm)
- Schrack Tyco RYA30015 (1150-Ohm)
- Schrack Tyco RYA30019 (1400-Ohm)
- Schrack Tyco RYA30024 (2350-Ohm)
- Schrack Tyco RYA31024 (2350-Ohm)
- Schrack Tyco RYA32024 (2350-Ohm)
- Schrack Tyco RYA33024 (2350-Ohm)
- Schrack Tyco RY211024 ... u.v.w.m. mit selben Pin-Layout

Zusatzinformation:

Weitere andere Bauform von 24V Relais zur Buderus Steuerung Serien = Nr 47-826-00365 oder 47-826-04500 (Nr unter Suche eingeben) oder unten Register (Ähnliche Artikel unten)

