




ELA Lautstärkeregler 6-fach 100V Regler 6x120/180Watt 19zoll 2HE Blende



319,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 43-891-00272

100V Lautstärkeregler 6-fach 19zoll 2HE Unit 6x120Watt rms Lautstärkeregler Einbaueinheit für 19zoll Rackmontage 6fach 6x180Watt Musikleistung Peak. Wie es Ihnen gefällt!. Egal ob in einem Büro, Arztpraxis, Fachmarkt, am Flughafen, in einem Museum oder in der Schule, sie sind überall zu finden. Lautsprecheranlagen die mit 100V-Technik betrieben werden. Genutzt werden diese sowohl für Durchsagen als auch zur Hintergrundbeschallung. Doch was machen Sie, wenn gewisse Durchsagen nur für bestimmte Räume, Abschnitte oder Abteilungen gedacht sind? Oder wenn die Hintergrundbeschallung nicht überall gleich laut sein soll? Genau an dieser Stelle dürfen wir Ihnen unseren Zonenregler vorstellen, der das Eingangssignal auf bis zu 6 Zonen aufteilen und jeden Kanal individuell einstellen kan

6-fach ELA 100V Zonenregler bzw. 6-fach Lautstärker-Regler für den 19zoll Rackeinbau oder auch Unterbau in Schrank o.ä.

6-fach ELA Lautstärkeregler bzw. Steller für den 19zoll Rackeinbau oder auch den Unterbau in Schränken etc.

100V Lautstärkeregler 6-fach Unit 19zoll 2HE 6x120Watt rms Lautstärkeregler Einbaueinheit für 19zoll Rackmontage 6-fach 6x180Watt Musikleistung Peak.

Wie es Ihnen gefällt!. Egal ob in einem Büro, Arztpraxis, Fachmarkt, am Flughafen, in einem Museum oder in der Schule, sie sind überall zu finden. Lautsprecheranlagen die mit 100V-Technik betrieben werden. Genutzt werden diese sowohl für Durchsagen als auch zur Hintergrundbeschallung. Doch was machen Sie, wenn gewisse Durchsagen nur für bestimmte Räume, Abschnitte oder Abteilungen gedacht sind? Oder wenn die Hintergrundbeschallung nicht überall gleich laut sein soll? Genau an dieser Stelle dürfen wir Ihnen unseren Zonenregler vorstellen, der das Eingangssignal auf bis zu 6 Zonen aufteilen und jeden Kanal individuell einstellen kan

- **6x Audio-Transformatoren für 100V oder auch 70V Übertragungstechnik**
- Anschluss für Vorrangschaltung
- Abschwächung in 11 Stufen (0dB bis -33dB, Stufe 0 ist AUS)
- 19zoll Frontplatte ohne rückseitiges Gehäuse
- Schraub-Steck-Anschluss

Technische Daten:

- Frequenzbereich 25...20.000Hz
- Nennbelastbarkeit je Kanal 120W RMS bzw. 6x180Watt Musikleistung
- Pflichtempfang: Ja
- 6 Pflichtempfangsrelais (24V Gleichstrom 12mA)
- Die Pflichtempfangsrelais dient nur dazu den Regler zu umgehen egal wie dieser gerade eingestellt ist auf volle Lautstärke
- Nur wenn Sie die Pflichtempfangsfunktion überhaupt benötigen muss die verdrahtet sein
- Beim normalen Betrieb (nur Reglerfunktion) ist das Pflichtempfangsrelais nicht zu beschalten
- 19" Einbaumaße mit 2 Höheneinheiten (H: 88mm)
- Abmessungen: 483 x 88 x 98 mm
- Gewicht 3,1kg

Fragen zum Produkt ? Einfach anrufen unter 07362-919093