



24V Trafo 400V 24VDC Netzteil 24-36W 230V 400V 24V 1A




195,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Murr

Bestell-Nr.: 43-600-01635



24V DC Netzgerät mit Schraubklemmen 24-36W Gleichspannungsnetzteil. Eingang: 230V oder 400V Einsatz z.B. 24V Steuerungen aller Art, Schaltschrankbau, Maschinenbau usw. Ideal für den einbau in Schaltschränke Unterverteiler

24V DC Netzgerät mit Schraubklemmen Gleichspannungsnetzteil. Eingang: 230V oder 400Vac Wechselstrom. Einsatz z.B. 24V Steuerungen aller Art, Schaltschrankbau, Maschinenbau usw.

Technische Daten:

- Einphasen Netzteil Gleichspannungs-Transformator bzw. Steuertransformator
- Schutzart: IP20 SELV
- Leistungsabgabe: **24-36Watt je nach Eingangsspannung**
- Primär Eingang: **400 Volt oder 230V 50/60Hz**
- Eingangsspannung umklemmbar +/- 15V
- **Eingang: 230VAC (Range 196V-264VAC) oder 400VAC (Range 340V-460V)**
- Sekundär Ausgang: **24V DC Gleichspannung (nicht stabilisiert)**
- **Belastbarkeit 24W 1,0A = 1000mA bei Eingang 230VAC**
- **Belastbarkeit 36W 1,5A = 1500mA bei Eingang 400VAC**
- **Mindestlast Nein (0-1A oder 0-1,5A)**
- Ausgangsbeschaltung VDR / Siebelko / LED
- Ausgangsspannung einstellbar = Nein
- Ausgangsspannung stabilisiert = Nein
- Leerlaufspannung ca. 27-28V unter Belastung meist 24,8V DC
- Durch den +/-15VAC primär Eingangsklemmen kann die Ausgangsspannung an ihre Netzversorgung angepaßt werden
- siehe auch Schaltplan weitere Bilder
- Steckbare Ausgangssicherung: Ja 3A Flachstecksicherung (ATC Lila)
- Kurzschlussfest Nein (da Sicherung integriert)
- **Effektive Restwelligkeit < 5%**
- Kontroll LED Ja
- Schlüssellochbefestigung
- Trafo in offener Bauform mit Schraubklemmen
- Galvanischen Trennung und Metallwinkel
- Ausgeführt als Trenn-Transformator Ja (**Galvanisch getrennt Eingang-Ausgang**)
- Ausgeführt als Spar-Transformator Nein
- Schutzleiterklemme Ja
- Tragschienenmontage möglich Nein
- Normen: EN61558-2-6, EN62041 category I, EN55011B, EN61000-3-2
- Temperatureinsatzbereich -20.....+60°C
- Abmessungen: B: 78mm T: 120mm H: 64mm (**siehe auch weitere Bilder Zeichnung**)
- Gewicht: 1,2kg

Ersatzsicherung Bst Nr 31-842-00225 = 3A Flachstecksicherung (ATC Lila)