



48V Netzteil 1000W 21A In 90-264Vac einstellbar 43V-55V Case RSP Schaltnetzteil Eingang 90-264V




244,44 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-807-00231



48V Netzteil 21A 1000W Eingang 90-264Vac. Ausgangsspannung über Poti regelbar (43...55V) Somit ist das Netzteil auf für folgende Spannungen geeignet 43V, 44V, 45V, 46V, 47V, 48V, 49V 50V, 51V, 52V, 53V, 54V, 55V

48V Hochleistungsnetzteil geschlossene Bauform mit zwei integrierten Lüftern 1008Watt Leistung. Universell verwendbares 48VDC Netzteil

Technische Daten:

- Eingangsspannungsbereich: 230Vac
- Autom. Weitbereichseingang 90...264Vac bzw 127...370Vdc
- Netzfrequenz: 47...63Hz
- **Ausgangsleistung: 1008 Watt**
- **Ausgangsspannung: 48Volt DC (über Poti einstellbar 43...55V)**
- Ausgangsspannung **über Poti regelbar (43...55V)**
- **Somit ist das Netzteil auf für folgende Spannungen geeignet 43V, 44V, 45V, 46V, 47V, 48V, 49V 50V, 51V, 52V, 53V, 54V, 55V**
- **Ausgangsstrom / Belastbarkeit : 0-21A**
- Geringe Restwelligkeit 150mVp-p
- Netzausfallüberbrückung (bei 230V): 16ms
- Wirkungsgrad: 90%
- Remote ON-OFF
- Schraubanschlüsse 2x Hauptlast für Lastkabel
- Kurzschlußfest
- Überlastschutz
- Überspannungsschutz 115-135% (56,6-66,2V)
- Hoher Wirkungsgrad+0%
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- Eingeb. Entstörfilter 100%
- Burn-In Test unter Vollast
- Temperatur Einsatzbereich: -20°...+60°C
- Schraubanschlüsse:
- Pin 1: Input Nulleiter (N)
- Pin 2: Input Phase (L)
- Pin 3: Schutzleiter (PE)
- V+ = Ausgangsklemme (+)
- V- = Ausgangsklemme (-)
- CN50 = 12 Steuerkontakte (wenn benötigt)
- Befestigung über 3xM4 Gewinde im Boden oder Seitenteil 3xM4 (Gewinde im Gehäuse siehe Zeichnung)
- Abmessungen: L:295mm B:127mm H:41mm
- Gewicht: 1.75kg