



ELA Verstärker 210W Zentrale CD DVD MP3 USB 230V 24V 4-8Ohm 100V



374,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: LTC
Bestell-Nr.: 88-404-01980



ELA Verstärker Mischverstärker 210W 230V 8-Ohm 100V CD DVD MP3 Player

210W Verstärker mit integriertem CD DVD USB MP3 Player mit Mischpult für Raumbeschallungen aller Art

Der ELA Verstärker ist einzigartig in seiner Kategorie. Extrem umfangreich und vielseitig, zusätzlich zu den USB, SD / MS / MMC-Ports verfügt er über einen CD Kombi DVD Player. Damit ist er für fast alle Anforderungen geeignet und ideal für Bars, Restaurants, Hotels, etc.

- Anschlüsse: 1 x USB-Eingang (frontseitig), 1 x SD-Eingang (frontseitig),
- 1 x 3,5mm-Klinke-AUX-Eingang, 3 x 6,3mm-Klinke-Mikrofon-Eingang (frontseitig),
- 2 x Stereo-Cinch-Ausgang, 1 x Stereo-Cinch-Lautsprecher-Ausgang,
- 1 x Cinch-Video-Ausgang, 1 x Stereo Cinch-Eingang, 1 x Component-Video-Ausgang,
- 1 x S-Video-Ausgang, 1 x Koaxial-Audio-Ausgang, 1 x optischer Audio-Ausgang, Lautsprecheranschlüsse für hoch- und niederohmige Boxen (4, 8, 16 Ohm)
- abspielbare Formate: DVD; CD, MP3, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW
- unterstützte Bildsysteme: PAL, NTSC
- komfortable Bedienung über Fernbedienung, Frontteil und OSD-Bildschirmenü
- Master-Lautstärke, Mikrofonlautstärken und AUX-MP3-Lautstärken separat regelbar
- DVD-Player/MP3-Bediensektion mit separatem An-/Aus-Schalter
- 2-Band-Equalizer - Bässe und Höhen regelbar
- Wiederhol-Funktion
- AB-Sequenzwiederholung
- Programmier-Funktion
- Zoom-Funktion
- Zeitlupe-Funktion
- Bildwinkleinstellung
- Stummschaltfunktion
- Untertitel im DVD Betrieb möglich
- 10-stufiges LED VU-Meter
- Ausgänge: 25V / 70V / 100V ELA Technik
- Impedanz: 4 bis 16-Ohm
- Frequenzbereich: 15 - 50.000 Hz
- An-/Aus-Schalter direkt am Gerät
- Stromversorgung: 220 - 240V AC, 50-60Hz oder über 24V Stromquelle (Akku, USV, LKW...)

Technische-Daten:

- Leistungsklassen: 24V: RMS 100W, max. 140W oder 230V: RMS 150W max. 210W
- CD-DVD-MP3 mit blau beleuchtetem LCD-Kontrollbildschirm
- Kombigerät aus DVD-Multimedia-Player und PA-HiFi-Verstärker
- Lautstärkeregl.: Mikrofon 1 bis 3, CD, AUX/MP3/USB/SD & MASTER
- Klangregelung: Bässe und Höhen
- Power-Anzeige (LED) und LED-Ausgangsanzeige (Vu-Meter)
- Ausgänge Lautsprecher: 100 W 4Ohm (20 V) 8 Ohm (28,3 V) 16 Ohm (40 V) 25 V
- Ausgang Lautsprecher: 100 W 4Ohm (24,5 V) 8 Ohm (34,7 V) 16 Ohm (49 V)
- Frequenz Bereich 50-15.000 Hz
- THD <1% bei 1 kHz Nennleistung
- S/N-Verhältnis AUX: 80 dB, Mikrofon: 80 dB
- Klangregler Bass, Treble +/- 10 dB
- Eingänge AUX: 20 kOhm, Mikrofon (600 Ohm, sym.)
- Audio-Ausgang Stereo-Line
- Stromversorgung 220-240 V / 50/60 Hz oder 24V-Batterie
- Verbrauch 230W
- geeignet zum 483mm (19zoll) Rack-Einbau - 2 Höheneinheiten
- Abmessungen 480mm H: 106mm T: 360mm
- Gewicht 13,2 kg

Lieferumfang: 1 x Gerät / 1 x Netzkabel / Bedienungsanleitung

