



15V Netzteil 15V 500W 33A auf 13V-18V einstellbar Case Schaltnetzteil RSP



129,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-03090



15V 500W Netzteil 13-18V Schaltnetzteil 15V Netzgerät

15V 501W Netzteil 13-18V Gleichspannung stabilisiert Einstellbar 13V-18V Vario CASE

15V Netzteil 13,5-18V einstellbare Gleichspannung. Solides Netzteil in Case Ausführung für den universellen Einsatz im Maschinenbau, Industrie, Beleuchtungstechnik, Schaltanlagen im Prinzip für alle Art von Baugruppen und Schaltungen die 13,5-18V Gleichspannung benötigen

Besonderheit:

- Hochleistungs Netzteil mit Lüfter
- Fernsteuerbar (Remote ON/OFF)
- EMI Entstörfilter
- Temperatur geregelter Lüfter mit Remote ON/OFF
- Kleine Bauform trotz 500W Leistung max Current Range 33,4A

Technische Daten:

- Eingangsspannungsbereich: 230VAC typisch 85...264Vac 47...63Hz oder 120...370Vdc
- **Leistung: 500Watt**
- **Ausgangsspannung: 15V DC Gleichspannung**
- **Poti Einstellbarkeit Ausgang von 13,5V....18V**
- **Restwelligkeit nur 150mV p-p**
- **Belastbarkeit Ausgang 0-33,4A 501W**
- Kurzschlußfest Überlastschutz
- Netzausfallüberbrückung >18ms
- Lastregulierung +/-0,3%
- **Überlastschutz 105-135% mit autom. Restart**
- **Hoher Wirkungsgrad 88%**
- **Soft-Start mit Strombegrenzung**
- Eingebauter Entstörfilter
- Geringe Restwelligkeit 150mV vss
- 100% Burn-In Test unter Vollast
- Integr. aktive PFC Funktion (PF>0.95)
- **Integr. Remote ON-OFF Funktion**
- Fernschaltung 0.8V=Power On und 4..10V=Power Off
- Integrierter Lüfter (1 Stück)
- Betriebs.Temp.-Bereich: -30°...+70°C
- Sehr solide Schraubanschlüsse
- Abmessungen: T bzw. L:230mm H:41mm B:127mm
- Im Boden befinden sich 5x M4 Gewinde (160x89mm) zur Befestigung von Hutschieneclips Blechen o.ä.
- Auf der Seite befinden sich 4x M4 Gewinde (18/170mm) zur Befestigung von Hutschieneclips Blechen o.ä.

-
- passendes Zubehör wie Hutschieneclips etc. siehe Zubehör-Register
 - Gewicht: 1.35kg