



Mischpult Mixer 12-Kanal 19zoll 1HE mit 6xLine und 6x Mikrofon Eingang



318,88 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: IMG Stage Line
Bestell-Nr.: 88-800-0006

Mischpult 12Kanal Mixer für bis zu 6x Mikrofon und 6x Line AUX Eingang 19zoll 1HE Rackmischer

19zoll 1HE Mischpult 12Kanal Rackmixer Entertainment-Mixer

- 6Kanal Mikrofon Mischer Kombimixer mit 12Kanäle davon
- 6 Stereo-Line-Eingänge und 6 symmetrische Mono-Mikrofon-Eingänge
- umschaltbar Regelbares Auto-Talkover (-12 dB)
- umschaltbar für Kanal 1 oder Kanal 1+2
- Balance-Regler für die Stereo-Eingangskanäle
- 3-fach-Klangregelung
- 12-V-Phantomspannung zuschaltbar
- LED-VU-Meter, Peak-LED
- Master- und Record-Ausgang
- Ausgang umschaltbar stereo/mono
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE
- Anzahl Kanäle 6 / Anzahl Eingänge 12
- Mikrofon Eingang 1mV / 6,6kOhm , 6x 3-Pol-XLR, sym.
- Line-Eingang 100mV / 10kOhm, 6 x Cinch L/R
- z.B. für CD-, MP3-Player, UKW Radio, DAB Radio, SAT-Receiver, TV, oder auch
- Notebook, PC-Audio oder Bluetooth Empfänger usw.
- Master-Ausgang 1 V/600 Ohm, 1 x Cinch L/R 1 x 3-Pol-XLR L/R, sym.
- Record-Ausgang 310mV / 600Ohm 1 x Cinch L/R
- Kopfhörer > 8-100 Ohm, 1 x 6,3-mm-Klinke
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Klirrfaktor 0,1 %
- Störabstand 62 dB, unbewertet
- Klangregelung Tiefen +/- 12 dB/50 Hz
- Klangregelung Mitten +/- 12 dB/1 kHz
- Klangregelung Höhen +/- 12 dB/10 kHz
- Talkover -12 dB, manuell
- Stromversorgung 230 V/50 Hz/12 VA Netzspannung 230 V Netzfrequenz 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb nur 12VA
- Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
- Abmessungen Breite 482mm / Höhe 47mm / Tiefe 208mm
- Höheneinheiten 1HE 482mm Rackeinbau (19") 1 HE = 44-47mm
- Gewicht 2,8 kg