



Trafo 24VAC 120VA 5A mit offenem Kabelenden 24V Trafo



51,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 93-808-20530

24V 5A Trafo 120VA, 24VAC, 24VAC Netzteil, Wechselstromnetzteil

24V 5A Trafo Ersatztrafo Steckertrafo 230Volt (50Hz) auf 24Volt Wechselstrom max. 120VA Leistung.

Technische Daten:

- Eingang: 230Vac 50Hz (Range 198V..220V..230V...245VAC)
- Ausgang 24V AC Wechselstrom **unstabilisiert**
- Leerlaufspannung 24-27V AC je nach örtlicher Netzspannung
- Belastbarkeit max 5,0A = Bereich 0...5000mA bis 120VA

- 0,75m Anschlußschnur mit offenem Ende

- Eingangskabel ca. 1,0m
- Einsatzbereich Innenräume (Indoor only)
- Kunststoffgehäuse Schwarz
- thermische Absicherung
- Temperatureinsatzbereich: -10...+40°C
- Abmessungen: 100mm (mit Bef.Lasche 120mm) B: 90mm H: 75mm
- Gewicht: 2,86Kg

Typischer Anwendung für diesen 24V AC Wechselstromtrafo: Kameradome, Steuereinheiten, AC Wechselstromverbraucher aller Art

Zusatzinformation bei allen 24V AC Wechselstrom-Trafo (unstabilisiert) bedeutet, dass die angegebene Nennspannung des Herstellers von 24Volt AC bei max Belastung herrscht. Dies ist übrigens bei allen Wechselstromtrafos physikalisch üblich. Im Leerlauf (ohne Belastung) kann die Ausgangsspannung dann somit bis zu 29V AC betragen. Bitte beachten Sie auch, das Geräte die eigentlich Gleichspannungsverbraucher (DC Geräte) dort nicht anschliessen da dies die zerstörung solcher Geräte nach sich zieht.

Wenn Sie Fragen hierzu haben rufen Sie uns einfach an unter 07362-919093