



48V Netzteil 48V 6,7A 320W mit Klemmen einstellbar 48V 49V 50V 51V 52V 53V 54V 55V 56V




59,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-01321



48V Netzteil 320Watt Ausgangsspannung über Poti regelbar (41V..bis..56V) Somit ist das Netzteil auf für folgende Spannungen geeignet 48V, 49V, 50V, 51V, 52V, 53V, 54V, 55V, 56V

48V Netzteil mit 320 Watt Leistung

Netzgerät mit umfangreichen Schutzfunktionen in geschlossene Ausführung. Universell verwendbar für aller Art von Verbrauchern

- Eingangsspannungsbereich: 88...264Vac (47...63Hz) oder 124-370Vdc Gleichspannung
- **Leistung: 320 Watt max.**
- **Ausgangsspannung: 48V DC stabilisiert max. 6,7A (0...6,7A)**
- **Ausgangsspannung über Poti regelbar (41,0...56,0V) siehe Links neben Status Led**
- **Somit ist das Netzteil auf für folgende Spannungen geeignet 48V, 49V, 50V, 51V, 52V, 53V, 54V, 55V, 56V**
- LED Status Anzeige
- Kurzschlußfest Überlastschutz
- Netzausfallüberbrückung 50ms.
- Setup- / Rise Time: 1500ms / 50ms
- Überspannungsschutz Ausgang: 58,4...68,0V
- **Hoher Wirkungsgrad: 90,0%**
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- Eingebauter Entstörfilter PFC
- Geringe **Restwelligkeit nur 240mV**
- 100% Burn-In Test unter Vollast
- Leistungsbegrenzung bei 105...135%
- Einsatz Temperatur Bereich: -30°...+70°C
- **Schraubanschlüsse**
 - Eingang: AC (L) / AC (N) / PE (FG)
 - Ausgang: 3x Plus (+) Klemme 4-6
 - Ausgang: 3x Minus (-) Klemme 7-9
- Metallgehäuse CASE Schlitzblechgehäuse
- **Integrierter Lüfter für Kühlung**
- **Abmessungen siehe auch weitere Bilder = Zeichnung**
- Abmessungen: L: 215mm H: 30mm B: 115mm
- M4 Befestigungslöcher für optionalen Hutschienenclip
- M4 Gewinde Seitlich Anstand: 150mm
- M4 Gewinde Boden Anstand: 50mm oder 150mm
- Gewicht: 0,9kg

Passendes Zubehör wie Hutschienen-Clip z.B. Art.Nr.: 93-808-03230 oder 93-808-03250 siehe unter (Zubehör-Register) auch Befestigungs-Metallwinkel mit Nr 93-808-03220 erhältlich