12V LED Netzteil 12V 50W flacher LED Trafo LED Konverter SELV MM-Zeichen

16,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: ARGUS
Bestell-Nr.: 43-700-01720

12V LED Trafo 12V 50W LED Netzteil SELV MM-Zeichen ARGUS

12V LED Netzteil bzw. LED Trafo für 12V LED Lampen, Leuchtmittel, Strips usw. bis 50W Leistung

Eigenschaften:

- robustes und flaches Kunststoffgehäuse
- MM-Zeichen für den Einbau in Möbeln zugelassen
- Schraubverbinder für Kabel bis 2x1,5qmm
- Fünf Schutzschaltungen integriert

Dieses 12Volt bis 50W starker LED-Treiber bzw. LED-Netzteil mit fester 12V Ausgangsspannung. Er ist ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten, hat eine MTBF von 100.000 Stunden und ist mit der Schutzklasse IP20 zertifiziert.

Technische Daten :

- Eingang : 230VAC 50Hz Typisch (Auto Range 207-253VAC 50/60Hz)
- **Ausgangsspannung 12Volt DC Gleichspannung**
- **Belastbarkeit Ausgang : 0-50W bei 12V DC = 0-4,16A**
- Schraubkontakte 2polig für Kabel bis 1,5qmm
- Kabelzugentlastung integriert
- Dimmbar Nein
- Fünf Schutzschaltungen integriert
  - Kurzschlussschutz
  - Überspannungsschutz (Ausgangsspanung × 150%)
  - Überstromschutz (110-180%)
  - Übertemperaturschutz (tc 85°C)
  - Schutz gegen Nullspannung
- Stromverbrauch ohne Last < 0,5W
- Leistungsfaktor >0,9
- Schutzklasse IP20 Indoor
- Normen und Aufdrucke : SELV / MM-Zeichen
- Arbeitstemperatur -20°C – 50°C
- Arbeitsluftfeuchtigkeit 5% – 90%, nicht kondensierend
- Abmessungen H: 18mm B: 58mm L: 160mm
- Gewicht : 180gr