



24V LED Netzteil 24V 75W LED Trafo LED Konverter SELV MM-Zeichen



19,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ARGUS

Bestell-Nr.: 43-700-01770



24V LED Trafo 24V 75W LED Netzteil SELV MM-Zeichen ARGUS

24V LED Netzteil bzw. LED Trafo für 24V LED Lampen, Leuchtmittel, Strips usw. bis 75W Leistung

Eigenschaften:

- robustes Kunststoffgehäuse
- MM-Zeichen für den Einbau in Möbeln zugelassen
- Schraubverbinder für Kabel bis 2x1,5qmm
- Fünf Schutzschaltungen integriert

Dieses 24Volt bis 75W starker LED-Treiber bzw. LED-Netzteil mit fester 24V Ausgangsspannung. Er ist ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten, hat eine MTBF von 100.000 Stunden und ist mit der Schutzklasse IP20 zertifiziert.

Technische Daten :

- Eingang : 230VAC 50Hz Typisch (Auto Range 207-253VAC 50/60Hz)
- **Ausgangsspannung 24Volt DC Gleichspannung**
- **Belastbarkeit Ausgang : 0-75W bei 24V DC = 0...3,1A = max 3100mA**
- Schraubkontakte 2polig für Kabel bis 1,5qmm
- Kabelzugentlastung integriert
- Dimmbar Nein
- Fünf Schutzschaltungen integriert
- Kurzschlusschutz
- Überspannungsschutz (Ausgangsspannung × 150%)
- Überstromschutz (110-180%)
- Übertemperaturschutz (tc 85°C)
- Schutz gegen Nullspannung
- Stromverbrauch ohne Last < 1,0W
- Leistungsfaktor >0,9
- Schutzklasse IP20 Indoor
- Normen und Aufdrucke : SELV / MM-Zeichen
- Arbeitstemperatur -20°C – 50°C
- Arbeitsluftfeuchtigkeit 5% – 90%, nicht kondensierend
- Abmessungen H: 31mm B: 58mm L: 171mm
- Gewicht : 290gr