




138mm Basslautsprecher 2x60W 2x8Ohm Doppelschwingspule SPH135TC



43,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor
Bestell-Nr.: 73-768-00950



140mm Basslautsprecher mit Doppelschwingspule 2x60Watt 2x8ohm

Doppelschwingspule und Polypropylenmembran mit guter Dämpfung, sowohl für Miniatur-Subwoofer als auch für leistungsfähige 2-, 3-Wege-Boxen als Regallautsprecher oder sehr schlanke Säulen geeignet.

Ideal auch als Ersatzchassis für die Boxenreparatur geeignet durch die Multi-Ohm Verwendbarkeit. HiFi-Bassmitteltöner 2x60W max. je Schwingspule 8 Ohm.

Technische Daten:

- Lautsprecherchassis mit Doppelschwingspule
- Impedanz 2x 8-Ohm somit auch auf 4-Ohm zusammenfassbar
- Resonanzfrequenz: 40Hz
- Frequenzbereich: bis .. 6000Hz
- Maximale Belastbarkeit: 2x60 Watt
- Nennbelastbarkeit: 2x 30 Watt RMS
- Mittl. Schallldr. (bei 1W/1m) = 85dB
- Schwingspulenträger: ALU
- Empf. Netto-Geh.-Volumen für geschlossen: 10L
- Bassreflex: 20L
- Abmessungen: 138x138mm
- Einbauöffnung Durchmesser: 122mm
- Einbautiefe: 70mm
- Magnetdurchmesser: 100mm
- Gewicht: 1,2kg

Artikeleigenschaften

Lautsprechertyp Anwendung:	Basslautsprecher, Outdoor, Subwoofer, Tieftöner
Magnet:	Ferrit Magnet
Baugröße in Zoll:	5,25zoll
Gruppengröße:	14cm
Außendurchmesser:	140mm
Einbaudurchmesser:	122mm
Impedanz:	2 x 8-Ohm
Membranaufhängung:	mittelharte Sicke, weiche Sicke
Membranart:	Feuchtegeschützt, Klassisch
Membranfarbe:	Schwarz
Korbart:	Stahlkorb
Bauform:	Quadratisch, Rund