



24V Netzteil 24V 26W 1,1A Case Schaltnetzteil Eingang 85-264V




9,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-00510



24V Netzteil 24V 1,1A 26W S25-24 CASE Schaltnetzteil mit Klemmen Mini Netzteil, Miniatur Netzteil kleines Netzteil

24V 1,1A Netzteil 24Vdc Gleichspannung stabilisiert.

Super solides Dauerbetriebs-Netzteil bis 26W Leistung und vielen Schutzfunktionen. Universell verwendbar für alle 24V Gleichspannungsverbraucher.

Einsatz z.B. in folgenden Bereichen: LED Beleuchtung, Maschinenbau, Modelbau, 24V Schaltungen, 12V Steuerungen, Labor, Interface, kleine Motoren, LED-Technik usw.

Technische Daten des S25-24:

- Eingangsspannung: 230Vac typisch
- Autom. Weitbereichseingang 85...264Vac oder 120-370Vdc
- Autom. Netzfrequenz: 47...63Hz
- **Ausgangsspannung: 24Vdc = Gleichspannung stabilisiert**
- Poti für **Feineinstellung** integriert **21,6...26,4V**
- **Belastbarkeit Ausgang: 1,1A = 1100mA**
- Geringe Restwelligkeit nur 100mV
- **Leistung: 26,4 Watt**
- Belastbarkeit: 0-1,1A bei 24V keine Mindestlast
- Anschluss über Schraubklemmen
- Pin 1: Ausgang DC (-) Minus
- Pin 2: Ausgang DC (+) Plus
- Pin 3: Schutzleiter (PE)
- Pin 4: Eingang Phase (L)
- Pin 5: Eingang Nulleiter (N)
- Kurzschlußfest mit Restart-Funktion
- Überlastschutz 105-150%
- Überspannungsschutz am Ausgang 27,6-32,4V
- Hoher Wirkungsgrad 80%
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- Eingebauter Entstörfilter
- Hold Up Time: 90ms
- Setup Time: 300ms / Rise Time: 50ms
- Temperatur Einsatzbereich: -10°...+60°C
- Abmessungen: B:97mm T:98,5mm H:35mm
- am Boden sind 2x M3 Gewinde eingelassen
- z.B. für Hutschienencap usw. Optional als Zubehör erhältlich Art.Nr.: 93-808-03230 siehe Zubehör-Register