




12VAC Ringkerntrafo 12V Trafo 50VA 2x12V oder 24VAC



48,40 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 43-890-00450



12V Trafo Ringkern 50VA 2x12V oder 1x 24VAC verschaltbar 2x 12VAC 2x 2A oder 24VAC 2A oder 12VAC 4A

12V Trafo 50VA Ringkerntrafo der auch als 24V Trafo verwendet werden kann.

- **Universaltrafo verwendbar Ausgangsspannung je nach beschaltung der Ausgänge**
- **2x 12V AC je 2,08A oder**
- **1x 12V AC 4,16A oder**
- **1x 24V AC 2,08A**
- Eingangsspannung: 220-240VAC typisch 230VAC 50Hz
- zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite
- Galvanisch getrennt
- Weitere technische Daten:
- Eingang Primär = Gelb / Gelb = 230VAC (Range 207-253V) 50-60Hz
- Ausgang Sekundärwicklung-1 = Braun + Rot = 12VAC = 25VA = 2,08A
- Ausgang Sekundärwicklung-2 = Grün + Blau = 12VAC = 25VA = 2,08A
- Leerlaufspannung: 13,3VAC
- Unter max Belastung 11,9-12,1VAC
- Bei Parallelschaltung (also 12VAC 50VA) sind folgende Farben zusammenzuklemmen:
- Braun/Grün und Rot/Blau
- Bei Reihenschaltung (also 24VAC 50VA) sind folgende Farben zusammenzuklemmen:
- Grün/Rot bleibt übrig dann für 24VAC = Braun + Blau
- Abmessungen:
- Durchmesser: 78-80mm
- Höhe: 34-35mm
- Gewicht: 0,7Kg
- Lieferung inkl. Befestigungssatz
- 1xMetallscheibe als Druckplatte, 2xGummiringe zur Isolation