



ELA 100V Lautstärkeregler UP 12Watt rms passend zum GIRA Schalterprogramm




94,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 43-891-00300



ELA 100V Regler passend zum GIRA Flächenschalter-Programm TOA AT12UP ELA Einbau 100V Lautstärkersteller bis 12-24W + ELA 100V Lautstärkeregler UP 50/W rms passend zum GIRA Schalterprogramm

100V ELA Lautstärkeregler mit 12W rms Leistung für den Betrieb an 100V ELA Technik

Lautstärkersteller mit Lautsprechersymbol und Beschriftungsfeld

- 100V ELA Lautstärkersteller
- Leistung ELA Lautstärkersteller für den Betrieb mit 100V ELA Anlagen und 100V ELA Lautsprechern
- passend in übliche Unterputzeinbaudosen nach DIN49037 als Standalone Regler oder
- passend zu Schalter-Programmen div Hersteller
- mit Innenblende mit Abmessungen: 71 x 71mm bzw.
- Aussenblendenabmessungen 81 x 81mm
- Zum Beispiel passend für das **GIRA Flächenschalter Programm** oder **GIRA S-Color Versionen**
- Gira Hersteller [LINK-1](#)
- Gira Hersteller [LINK-2](#)
- nicht geeignet für GIRA System 55, E2, Event.. den diese Serie hat meist 55mm Innenblenden
- nicht geeignet für JUNG System 50 den diese Serie hat meist 50mm Innenblenden
- Bitte schauen sie zuvor ob es zu ihrem Schalterprogramm im Verbund mit weiteren Schaltern etc. Blendentechnisch passen kann
- Wenn der Regler als Einzelregler je Raum nutzen spielt das Schalterprogramm meist keine Rolle
- Der optisch wohl schönste Unterputzregler
- 9-stufig mit Nullstellung (Aus) ohne Restlautstärke.
- Passend in übliche Unterputzeinbaudosen nach DIN49037
- Abmessungen:
- Aussenblende: 81x81mm (abnehmbar)
- Innenblende : 71x 71mm (abnehmbar)
- Drehknopf Durchmesser: 46mm mit seitlicher Madenschraube (siehe auch weitere Bilder)
- Drehelement hat eine 6mm Achse mit 11mm Länge
- Einbautiefe Rückseite 35mm
- Beschriftungsfeld unten
- Farbe der Blende: Perlweiss (Art Beige)
- Leistungsdaten: max. 24 Watt Musikleistung Mono 12Watt RMS
- Anschlusschema: 1=+100V / 2=-100V com / 3= -Speaker / 4=+Speaker

Folgende 100V Unterputz ELA Regler aus dieser Serie sind erhältlich

- Bst Nr 43-891-00300 = 12W rms Regler (Peak 24W) passend zum GIRA Flächenprogramm
- Bst Nr 43-891-00310 = 50W rms Regler (Peak 75W) passend zum GIRA Flächenprogramm