



12V Netzteil 12V 20W 1,67A für DIN Hutschiene Eingang 230Vac



16,20 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-807-03000



12V 20W Netzteil DIN Schiene MDR2012 Hutschiene

12V 20W Netzteil - direkt auf DIN-Schiene (Hutschiene) montierbar

Technische Daten:

- geschlossene Bauform
- berührungsgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Überspannungsschutz
- Kurzschlussfest
- hoher Wirkungsgrad
- LED-Anzeige für Power-On
- 100 % Burn-In-Test unter Volllast
- eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit.
- Eingangsspannung 85...264Vac oder 120...370Vdc
- **Ausgangsspannung: 12Vdc (Gleichspannung) stabilisiert**
- **Feineinstellung +/-10% (10,8...13,2V)**
- **Leistung: 20 Watt**
- **Ausgangsstrom: 0...1,67A**
- Leerlaufleistung: 0,75W
- Restwelligkeit: 120mV
- Wirkungsgrad: 80%
- Überspannungsschutz: 105...160%
- Betriebstemperaturbereich: - 20 ... + 70 °C
- Anschluss über berührungsgeschützte Schraubklemmen
- Schraubklemme Ausgang 1-fach (Plus)
- Schraubklemme Ausgang 1-fach (Minus)
- Schraubklemme DC OK = 1pol z.B. für LED oder Relais gegen V-
- Schraubklemmen Eingang: N / L / PE
- Abmessungen: T:100mm B:22,5mm H:90mm
- Abmessungen siehe auch weitere Abbildungen
- Gewicht: 0,19kg

Optionales Zubehör: DIN Schiene bzw. Hutschiene siehe auch Zubehör-Register