12V Netzteil 12V 40W 3,33A für DIN Hutschiene Eingang 85-264V





18,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: MeanWell
Bestell-Nr.: 93-807-03035

12V 40W Netzteil Hutschiene DIN Schiene MDR4012

12V 40W Netzteil direkt auf DIN Schiene (Hutschiene) montierbar

Ideal für 12V LED Beleuchtung, 12V Steuerungen, Maschinenbau, Schaltschrankmontage, 12V Kameratechnik usw. Universell verwendbar für alle 12V Gleichspannungs-Verbraucher.

Geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse. Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, Überspannungsschutz. Kurzschlussfest. Guter Wirkungsgrad, LED Anzeige für Power-On. 100% Burn-In-Test unter Volllast. Eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit. Solide 12V Stromversorgung

Technische Daten MDR4012:

- **Eingang: 220-240V AC typisch**
- Autom. Eingangsspannung **85...264Vac 47-63Hz** oder 120...370Vdc

- Ausgangsspannung: **12V DC Gleichspannung stabilisiert**
- Feineinstellung über integriertes Poti 12...15V

- Belastbarkeit-**Leistung: 40 Watt**

- **Ausgangsstrom: 0...3,33A** bei 12V

- Restwelligkeit: 120mV

- Wirkungsgrad: 86%

- Setup Rise Time: 500ms

- Hold Up Time: 50ms
- Überspannungsschutz Ausgang: 15,6..18V
- Überlastungsschutz: 105-150%
- Betriebstemperaturbereich: - 20... + 70 °C

- Anschluss über berührgeschützte Schraubklemmen

- Schraubklemme Ausgang 2-fach (Plus)
- Schraubklemme Ausgang 2-fach (Minus)
- Schraubklemme 2pol Relais durch 12V DC OK
- Schraubklemmen Eingang: N / L / PE
- Abmessungen: T:100mm B:40mm H:90mm
- Abmessungen siehe auch weitere Abbildungen
- Gewicht: 0,3kg

Optionales Zubehör: DIN Schiene bzw. Hutschiene siehe auch Zubehör-Register