



24V Netzteil 24V 1000W 40A Case RSP Schaltnetzteil Eingang 90-264V




259,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-03190



24V 40A Netzteil mit 1000W Leistung Case Schaltnetzteil mit Schraubklemmen 24/7 tauglich extrem robust. Einstellbar über Poti 20,5...26,4V. Somit geeignet für Spannung 21V, 22V, 23V, 24V, 25V, 26V

24V 40A Netzteil mit 1000W Leistung. Hochleistungsnetzteil geschlossene Bauform mit zwei integrierten Lüftern 960 Watt Leistung

**** Derzeit lieferbarer Ersatzartikel = 93-808-04790 = 24V 42A 1000W solange Vorrat reicht ****

Technische Daten:

- Eingangsspannungsbereich: 230Vac
- Autom. Weitbereichseingang 90...264Vac bzw 127...370Vdc
- Netzfrequenz: 47...63Hz
- **24/7 tauglich**
- Ausgangsleistung: 960 Watt (max. 1000W)
- **Ausgangsspannung: 24VDC (Adjust 20,5...26,4V über Poti)**
- **Somit geeignet für Spannung 21V, 22V, 23V, 24V, 25V, 26V**
- **Ausgangsstrom: 0-40A**
- Geringe Restwelligkeit 150mVp-p
- Netzausfallüberbrückung (bei 230V): 16ms
- Wirkungsgrad: 88%
- **Remote ON-OFF (Fernsteuerung EIN-AUS) siehe auch weitere Bilder**
- **Parallel schaltbar zur Stromerhöhung mit mehreren Netzteilen (siehe weitere Bilder)**
- Schraubanschlüsse 2x Hauptlast für Lastkabel
- Kurzschlußfest
- Überlastschutz
- Überspannungsschutz 115-135% Ausgang 27,6-32,4V
- Hoher Wirkungsgrad
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- Eingeb. Entstörfilter 100%
- Burn-In Test unter Vollast
- Temperatur Einsatzbereich: -20°...+60°C
- Schraubanschlüsse:
- Pin 1: Input Nulleiter (N)
- Pin 2: Input Phase (L)
- Pin 3: Schutzleiter (PE)
- V+ = Ausgangsklemme (+)
- V- = Ausgangsklemme (-)
- CN50 = Steuerkontakte (wenn benötigt = Bst Nr 40-874-00390 (8pol) oder 40-874-00400 (12pol))
- Befestigung über 3xM4 Gewinde im Boden oder Seitenteil 3xM4 (Gewinde im Gehäuse siehe Zeichnung)
- Abmessungen: L:295mm B:127mm H:41mm
- Gewicht: 1.75kg

Erhältliches Zubehör = Befestigungswinkel = Bst Nr 93-808-03220 (ggf. unter Suche eingeben)